



JUPITER 1032/1032E מזרם משתנה אלקטרוני דגם

תיאור המוצר

מזרם משתנה אלקטרוני אנטי וונדלי מופעל ע"י חיישן, מופעל ע"י סוללות או שנאי 9V. התקנה סמויה. תוצרת י.שטרן ישראל.

מפרט טכני

- ארץ ייצור - ישראל
- לחץ עבודה - 1-8 בר
- טווח החיישן - 200-800 מ"מ
- ספיקה - כ-2 ליטר להפעלה (ניתן לשינוי ולהפחתה)
- טמפרטורת מים מקסימאלית - 75 מעלות צלזיוס
- מתח - 9 וולט, ע"י שנאי או סוללה
- חומר - פליז מצופה ניקל (ניתן לקבל בציפויים אחרים)
- סוללה - אלקליין או ליתיום
- משקל - כ-2 ק"ג
- קוטר כניסה ויציאת המים - 1/2 צול
- כולל ברז ניתוק

יתרונות

- חיסכון משמעותי במים
- היגייני - הפעלה ללא מגע
- פשוט להפעלה, הרכבה ואחזקה
- גוף מוצק וחזק
- אנטי וונדלי
- ניתן להפעלה ע"י סוללה
- כיוון הטווח נעשה אוטומטית ע"י הסנסור